



DEFENZO POWERTAP

Zasilanie Schuko ze stacji ładowania Type 2.

Defenzo PowerTap to adapter umożliwiający korzystanie z gniazda Schuko 230 V przy stacji ładowania wyposażonej w gniazdo Type 2. Pozwala podłączyć ładowarki rowerów elektrycznych, hulajnóg oraz innych pojazdów wykorzystujących wtyczkę Schuko typu F.

PowerTap rozszerza zastosowanie stacji AC o ładowanie mniejszych pojazdów elektrycznych. Z jednej strony adapter podłącza się do gniazda Type 2 stacji, z drugiej udostępnia gniazdo Schuko do podłączenia ładowarki pojazdu. Maksymalny prąd ciągły wynosi 16 A, a moc podana w instrukcji to 3,6 kW.

Adapter komunikuje stacji stany „**pojazd podłączony**” oraz „**pojazd gotowy do ładowania**”. Sygnały te umożliwiają uruchomienie zasilania przez stację i przekazanie energii do gniazda Schuko. Rozpoczęcie sesji wymaga aktywacji stacji zgodnie z jej sposobem obsługi, na przykład kartą

ładowania, kartą płatniczą lub przełącznikiem.

Obudowę wykonano z tworzywa termoplastycznego. Stopień ochrony **IP44** zapewnia ochronę przed zachlapaniem, a zakres temperatur pracy wynosi **od -20°C do +50°C**. Adaptera nie należy używać podczas intensywnego deszczu ani narażać na bezpośredni strumień wody.

Najważniejsze cechy:

- połączenie stacji Type 2 z urządzeniem wyposażonym we wtyczkę Schuko typu F,
- zastosowanie do ładowania rowerów elektrycznych i hulajnóg,
- sygnalizacja podłączenia i gotowości pojazdu do ładowania,
- napięcie 230 V i maksymalny prąd ciągły 16 A,
- obudowa termoplastyczna o stopniu ochrony IP44.

DEFENZO POWERTAP

Adapter Type 2 › Schuko, typ F.



DANE TECHNICZNE

Model	Defenzo PowerTap
Typ produktu	Adapter Type 2 › Schuko
Napięcie pracy	230 V
Moc	3,6 kW
Maksymalny prąd ciągły	16 A
Złącze od strony stacji	Type 2
Gniazdo wyjściowe	Schuko, typ F
Częstotliwość napięcia	50 Hz
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Długość przewodu	3 m
Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne
Sygnalizacja do stacji	Pojazd podłączony; pojazd gotowy do ładowania
Standard złącza wskazany w instrukcji	IEC 62196